



Stampante LED a colori compatta e professionale

efficienza e connettività integrate

HL-L8240CDW



Stampa



Wireless

www.brother.it

Stampante LED a colori compatta e professionale

Tutte le caratteristiche di cui ha bisogno la tua azienda, in un design compatto e sapientemente progettato.

HL-L8240CDW, silenziosamente efficiente, produce documenti veloci e di alta qualità su cui può contare l'ufficio.

HL-L8240CDW



Caratteristiche principali:

- Stampa fino a 30 pagine al minuto
- Stampa fronte-retro automatica, fino a 12 pagine al minuto
- Touchscreen a colori da 6,8cm
- Gigabit ethernet, WiFi a 5 GHz e USB
- Stampa direttamente da desktop, USB o app mobile
- Memoria interna da 512MB
- Vassoio di alimentazione da 250 fogli espandibile a 500
- Viene fornito con 2.600 toner nero, 1.400 a colori, 4.500 nero, 4.000 colori con resa massima disponibile⁷
- Compatibile con Brother e soluzioni di terze parti¹⁹
- NFC per un'autenticazione sicura
- Disponibile con i servizi MPS (Managed Print Service)

Silenzio senza compromessi

Grazie al suo design snello, l'HL-L8240CDW è progettato per stampare in modo silenzioso e offrire velocità fino al 25% superiori rispetto alla generazione precedente. In questo modo è possibile stampare continuamente senza distrazioni e concentrarsi sulla propria attività.

Compatto e progettato con competenza

Progettata da esperti, la nostra stampante a colori più compatta e professionale offre stampe di alta qualità ogni volta, consentendoti di sfruttare al meglio lo spazio dell'ufficio. Ogni componente è stato ottimizzato per ridurre le dimensioni complessive del dispositivo senza compromettere le prestazioni.

Grazie alla facilità di accesso alla carta, HL-L8240CDW è stato sviluppato per volumi di stampa elevati per soddisfare le esigenze di un ufficio affollato.

Flessibilità che fa risparmiare tempo

Il modello HL-L8240CDW è stato progettato per adattarsi perfettamente all'ufficio, soddisfacendo al contempo i requisiti di stampa specifici della tua azienda. L'aggiunta di un vassoio carta opzionale consente di aumentare la quantità di stampe che l'azienda può stampare da un unico dispositivo.

Soluzioni pronte

Automatizzate i flussi di lavoro e migliorate i processi aziendali e la sicurezza con le soluzioni di gestione della stampa. Offriamo una suite di soluzioni per la gestione dei documenti, la sicurezza e il flusso di lavoro che possono essere aggiunte a HL-L8240CDW per fornire ulteriori funzioni professionali per migliorare ulteriormente i processi aziendali.

Integrazione perfetta

In qualità di cliente Brother, avrai accesso a un'ampia scelta di fornitori di software leader, tra cui Kofax, YSoft e molti altri.

Collaboriamo a stretto contatto con i nostri partner software per la gestione della stampa e l'acquisizione di documenti per creare soluzioni personalizzate per le vostre esigenze specifiche. Quando collaboriamo con un fornitore di software, garantiamo che il tuo HL-L8240CDW funzioni ancora meglio per soddisfare le tue esigenze.



Semplifica la stampa con Brother MPS

I servizi di stampa gestiti (MPS) consentono di ottenere il meglio dai dispositivi. Qualunque siano le vostre esigenze di stampa, saremo al vostro fianco per trovare la soluzione che semplifica l'amministrazione della stampante, consente di risparmiare tempo, contenere i costi e aiutarvi a rimanere produttivi, con:

- Nessun impegno a lungo termine
- Consegna dell'inchiostro e del toner prima che si esaurisca
- Supporto rapido in caso di guasto
- Servizio di ritiro gratuito dei materiali di consumo

Massima sicurezza

Per stare al passo con la legislazione in continua evoluzione sulla privacy e la sicurezza dei dati, i nostri dispositivi offrono le più recenti funzioni di sicurezza standard del settore per proteggere in modo sicuro i vostri dati.

Tutti i nostri prodotti sono sicuri come standard. Con il passaggio delle aziende verso ambienti Zero Trust, sappiamo che la sicurezza è la vostra priorità assoluta. I nostri esperti di sicurezza sono costantemente alla ricerca di nuovi miglioramenti a prodotti, soluzioni e servizi per garantire in modo proattivo che tutti i nostri prodotti siano "sicuri dalla progettazione".

Il modello HL-L8240CDW offre una gamma di caratteristiche robuste. Utilizza la protezione a tre livelli a livello di dispositivo, rete e documento, che viene verificata tramite una certificazione di sicurezza esterna. Ciò offre maggiore tranquillità e garantisce che l'integrità dei dati venga mantenuta in ogni fase

Il modello HL-L8240CDW è dotato di una suite completa di funzioni e soluzioni di sicurezza che possono essere personalizzate in base alla vostra azienda, consentendovi di controllare, controllare e gestire facilmente il vostro parco di dispositivi in modo sicuro.



Il tuo dispositivo protegge il tuo business riducendo la superficie di attacco attraverso:

Limitazione dell'accesso degli utenti - utilizzando LDAPS, Windows Active Directory e l'autenticazione NFC, solo gli utenti autorizzati possono accedere al dispositivo.

Limitazione dei privilegi a livello di dispositivo - con blocco funzione protetto e blocco impostazione, solo gli utenti autorizzati possono accedere a funzioni specifiche.

Mantenimento dell'integrità del dispositivo - con il rilevamento delle intrusioni in runtime, l'avvio sicuro, il firmware con firma digitale e le connessioni crittografate end-to-end, i dispositivi offrono sempre prestazioni ottimali al loro livello di sicurezza.



brother
at your side



La vostra rete è protetta da funzioni flessibili e strumenti di gestione standard del settore, tra cui:

Protezione dalle intrusioni: Con la gestione dei protocolli, le restrizioni dell'interfaccia e il filtraggio IPV4, avete la flessibilità di adattare le impostazioni dei dispositivi alla vostra azienda.

Connessione sicura - connessione sicura a reti cablate e wireless di livello aziendale tramite lo standard industriale IEEE 802.1X.

Comunicazione crittografata sicura - utilizzando standard industriali flessibili come TLS, IPSEC, HTTPS e SNMP3, la vostra azienda può adattare il dispositivo alla propria rete.

Gestite e configurate facilmente il vostro profilo di sicurezza: Utilizzando Impostazioni principali dispositivi, BRAdmin Pro 4 e strumento di distribuzione di massa, la vostra azienda può applicare le impostazioni a interi gruppi di dispositivi.

Controllate i vostri dispositivi - utilizzando l'integrazione SIEM tramite Syslog, potete raccogliere informazioni sull'utilizzo in tempo reale sui vostri dispositivi.



I documenti sono protetti tramite crittografia, protezione dell'archiviazione e soluzioni di stampa sicure, tra cui:

Trasferimento di documenti crittografati - quando si inviano i dati di stampa dal computer al dispositivo, la crittografia IPPS/HTTPS assicura che i dati siano sicuri e illeggibili.

Memoria interna non persistente: Tutti i dati del processo di stampa vengono cancellati automaticamente durante il riavvio e i dati vengono eliminati, garantendo che non vengano lasciate informazioni sulla periferica.

Rilascio stampe sicuro - utilizzando una soluzione di stampa protetta Brother, i documenti vengono rilasciati solo quando si è pronti a stamparli e raccogliarli.

Integrazione di terze parti - tramite l'interfaccia BSI (Brother Solutions Interface), i nostri dispositivi possono essere completamente integrati con partner di terze parti di fiducia come Kofax e YSoft, il che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza alla vostra azienda.



Informazioni generali

Tecnologia

LED elettrofotografico

Memoria

512MB

Pannello di controllo

LCD

touchscreen a colori da 6,8cm

Interfaccia locale

Hi-Speed USB 2,0,
host USB 2,0
(anteriore)

Rete cablata

Ethernet Gigabit

Rete wireless

Supporto 2,4 GHz e 5 GHz

Contenuto della confezione toner inbox, tamburo, cavo di alimentazione, rapido Guida all'installazione

Stampa

Velocità di stampa⁸ (A4)

1 Lato: 30 ppm
monocromatico/a colori
2 Lato: 12 lati al minuto
monocromatico/a colori

FPOT

(Tempo di uscita della prima stampa)

fino a 12,5 secondi
monocromatico/a colori

Modalità

Silenziosa

Modalità per ridurre il rumore di stampa

Risoluzione

Fino a 600 x 600 dpi

Linguaggi di stampa

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Classe 3,0), PCL6, BR-Script3, PDF Versione 1.7

Font incorporati (PCL)

73 font scalabili,
12 font bitmap

Codici a barre incorporati (PCL)

16 codici a barre*

*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-POSTNET), Post Net (US-POSTNET) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, CODABAR, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), (Set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, Set C), Code93, GS1DataBar, MSI

Font incorporati (Postscript)

66 font scalabili

Funzioni della stampante

Stampa N-up

Ridurre fino a 25 pagine in una singola pagina

Stampa poster⁴

Ingrandire una singola pagina in un poster utilizzando pagine 2x2, 3x3, 4x4 o 5x5

Modalità risparmio toner

Utilizzare la modalità risparmio toner per ridurre il consumo di toner senza influire sulla velocità di stampa

Filigrana Stampa

filigrana dei documenti con testo predefinito, logo personalizzato o messaggi personalizzati

Stampa ID

Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

Stampa opuscoli⁴

Stampa di documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la stampa fronte/retro automatica o manuale

Profilo stampa

Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Stampa diretta

Stampa diretta da un'unità di memoria flash USB. I formati supportati includono: PDF versione 1,7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creato dal driver della stampante), TIFF (scansione in base al modello Brother)

Stampa fronte/retro

manuale⁴ Stampa fronte/retro manuale (consigliato per tipi di carta non supportati dalla modalità stampa fronte-retro automatica)

Stampa lato opposto

Ruotare il contenuto di un documento stampato di 180°

Copia carbone⁴

Consente di stampare copie aggiuntive dello stesso documento su carta prelevata da vassoi carta aggiuntivi

Notifica di stampa completata

È possibile impostare una notifica di stampa in modo che venga inviata al computer durante la stampa

Stampa protetta

Proteggere i processi di stampa con un codice di rilascio a 4 cifre richiesto sulla periferica in modo che sia stampato

Universal Print (Microsoft 365)

Stampa senza problemi con il supporto di stampa universale nativo sulle stampanti Brother

Driver Stampante

Windows

Windows 11
(edizioni BIT 32 e 64)
e altro ancora

macOS

La stampa tramite macOS richiede l'uso di AirPrint. I driver Mac non sono forniti.

Linux

CUPS, LPD/LPRng
(ambiente x86/x64)

ChromeOS

supporta la stampa ChromeOS nativa

Driver PCL

PCL6 (standard)
Driver universale per stampante per Windows che consente di stampare su qualsiasi stampante Brother collegata in rete o localmente

Visitare il sito support.brother.com per l'elenco completo dei sistemi operativi supportati e per scaricare i driver e i software più recenti.

Gestione carta¹¹

Ingresso carta²

Vassoio standard

250 fogli

Uscita carta

150 fogli A4

Vassoio multiuso

30 fogli

Stampa di buste

Sì dal vassoio multifunzione

Formati dei supporti

Vassoio standard

A4, Letter, Legal, Messico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 LATO LUNGO, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 corto (270 mm), Folio, 16K (195 x 270 mm)

Vassoio opzionale

A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Messico Legal, India Legal, A4 corto (carta da 270 mm), Folio, 16K (195 x 270 mm)

Vassoio multiuso

Larghezza: Da 76,2 a 216 mm
Lunghezza da 116 a 355,6 mm
busta: COM-10, DL, C5, Monarch

Stampa fronte/retro automatica

A4

Tipo di supporto e pesi

Vassoio standard

Carta normale, carta sottile, carta spessa, carta riciclata 60/163gsm

Vassoio opzionale

Carta normale, carta sottile, carta riciclata da 60 a 105 g/m²

Vassoio multiuso

Carta normale, carta sottile, carta spessa, carta più spessa, carta per macchina da scrivere, carta riciclata, buste, etichette, buste sottile spesse, carta lucida 60/163gsm

Stampa fronte/retro automatica

Carta normale, carta sottile, carta riciclata 64/105gsm

Connettività mobile e Web

Brother Mobile Connect¹⁷

Android

Stampare da, eseguire la scansione su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un dispositivo Android

Brother Mobile Connect¹⁷ (iPad/iPhone)

Stampare da, eseguire la scansione su, visualizzare in anteprima le copie e controllare lo stato della macchina da un iPad/iPhone

Apple AirPrint¹⁷

Stampa da e scansione sui tipi di file più comuni da qualsiasi applicazione abilitata per AirPrint

Brother Print Service Plugin

Stampa da dispositivi Android senza un'app dedicata.

Mopria^{TM17}

Stampare i tipi di file più comuni dai dispositivi Android supportati da MopriaTM

Web Connect¹⁸

Stampa da e scansione verso senza utilizzare un PC: Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google DriveTM OneNote

Strumenti di gestione del parco stampanti

Installazione automatica¹⁶ Possibilità di distribuire e personalizzare centralmente i nostri driver e software

Programma di installazione MSI¹⁶
Installatori modulari che possono essere distribuiti attraverso
Active Directory ® in sede

Software di gestione BRAdmin LAN/WAN^{16,17 e 5}

Server Web incorporato

Software di gestione della stampa basato su Web incorporato nella periferica

Installazione guidata dei driver^{16,17 e 5}

Creazione semplice di driver di stampa per un'installazione senza problemi sulla rete

Mass Deployment Tool¹⁶

fornisce un'interfaccia di configurazione che consente di gestire e distribuire le impostazioni del dispositivo

Monitor di stato¹⁶

Monitora lo stato della macchina dal computer

Software

Brother iPrint&Scan Desktop^{15,17 e 5}
Stampa da, scansione su, anteprima delle copie e controllo dello stato del computer da PC Windows o macOS

Utility
Fornisce guide alla configurazione, manuale, domande frequenti e risoluzione dei problemi e contatta l'assistenza clienti Brother

Semplice da configurare
Accesso semplice ai driver e al software per l'installazione della macchina Brother dal sito support.brother.com

Connettività

Rete cablata
Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

Rete wireless
2,4GHz IEEE 802.11 b/g/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz IEEE 802.11 a/n (modalità Infrastruttura)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Wi-Fi Direct®
Stampa in modalità wireless senza dover passare attraverso un punto di accesso wireless (sono supportati metodi automatici e manuali)

Supporto per l'installazione wireless
Configurazione Wi-Fi protetta (WPS)

Applicazioni wireless
Vertical Pairing

Mobile
Stampa dal tuo dispositivo mobile con Brother Mobile Connect, AirPrint, Mopria

Interfaccia locale
Hi-Speed USB 2,0, host USB 2,0 (anteriore)

Funzioni di protezione

Protezione della rete cablata

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, SNMP V3, 802.1X (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

PROTEZIONE DELLA RETE WIRELESS WEP

64/128 BIT, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) Wi-Fi Direct supporta solo WPA2-PSK (AES).

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, SNMP V3, 802.1X (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS),

Kerberos, IPsec

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP AUTOMATICO), WINS/NetBIOS

Risoluzione dei nomi, risolutore DNS, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Porta raw personalizzata/ Port9100, client SMTP, IPP/ IPSPS, server FTP, client CIFS, Server TELNET, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, ICMP, servizi Web (stampa), client SNTP, LDAPS, IMAP4, Syslog

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPSPS, POP3, FTP

Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP/ HTTPS, client e server TFTP, ICMPv6, client SNTP, LDAPS, servizi Web (Stampa),

Filtro IP

Limita gli utenti di rete che possono o non possono accedere alla periferica tramite la rete (solo IPv4)

Stampa protetta

Proteggere i processi di stampa con un codice di rilascio a 4 cifre richiesto sulla periferica in modo che sia stampato

Notifiche e-mail la periferica invia

automaticamente avvisi e-mail quando richiede attenzione, ad esempio quando l'inchiostro è in esaurimento o deve essere sostituito

Report e-mail

Riceve regolarmente report sull'utilizzo tramite e-mail

Rilevamento automatico delle intrusioni

Tutti i dispositivi di stampa Brother sono protetti I dispositivi riconoscono automaticamente gli attacchi alla sicurezza e adottano misure preventive, incluso il riavvio, se necessario, per garantire la sicurezza del dispositivo.

Aggiornamento firmware

Oltre a consentire l'installazione della versione più recente degli avvisi di aggiornamento automatici, è possibile impostare la stampante non ricevere versioni firmware precedenti per evitare il downgrade da parte di un utente non autorizzato

Cloud Secure Print¹²

consente il rilascio di processi di stampa senza driver protetti da password

Blocco impostazioni

Consente di proteggere l'accesso al pannello di controllo dei dispositivi bloccandolo

Gestione dei certificati

Utilizza la firma automatica standard predefinita, crea un Certificato personalizzato autofirmato, richiesta di firma del certificato (CSR) o certificato pubblico esterno e chiave privata per la comunicazione di rete protetta

Secure Function Lock 3,0

utilizza un pin a 4 cifre o una password per identificare e autenticare un individuo o un gruppo di utenti su una rete. Consente il controllo dell'accesso per un massimo di 100 utenti

Firmware con firma

digitale il firmware per i dispositivi di stampa Brother è dotato di firma digitale e protetto

Syslog

Consente all'amministratore IT di accedere a una singola applicazione (strumento SIEM) per ottenere gli aggiornamenti dello stato del dispositivo a scopo di controllo tramite Syslog

Autenticazione Active Directory/LDAP in sede

Utilizzare l'infrastruttura esistente per limitare l'accesso ai dispositivi Brother utilizzando ad/LDAP.

il personale può utilizzare facilmente le credenziali di accesso alla rete esistenti per l'autenticazione

Controllo dell'accesso alla rete basato sulle porte

(IEEE 802,1x)

I dispositivi Brother sono pienamente conformi a questo standard, per consentire la connessione a una rete protetta EAP (Extensible Authentication Protocol) 802,1x

Limitare i protocolli di rete

la funzione controllo protocollo consente a un amministratore di limitare i protocolli di comunicazione (ad es FTP, Telnet) secondo necessità

Memorizza registro di stampa

Consente il controllo di un file di log di stampa salvato sul server CIFS. ID record, tipo, nome, utente, data, tempo, conteggio pagine per ogni processo di stampa

Supporto NFC (Near-Field Communications) lettore di schede

Gli standard NFC supportati dal lettore NFC integrato

includono: (ISO14443 tipo
A) MIFARE Standard/Plus/
Ultralight/Ultralight
C/DESfire my-d move, Tag-
IT (ISO15693 tipo B)

Supporto lettore di schede NFC esterno RFIDeas pcProx Enroll

- RDR-6081AKU
- RDR-6281AKU
- RDR-6381AKU
- RDR-6E81AKU
- RDR-6H81AKU

(i lettori di schede di terze parti
richiedono un acquisto
aggiuntivo. Altri lettori di
schede supportati se registrati
tramite il server Web
incorporato)

Registrazione ID ARIA RFIDeas

- RDR-7081AKU
- RDR-7581AKU
- RDR-7F81AKU

Elatec

- TWN3 MIFARE
- TWN3 MIFARE NFC
- TWN3 Multi ISO
- TWN4 MIFARE NFC

Materiali di consumo e materiali di consumo

Toner inbox⁸

1 x 2.600 pagine (BK)
1 x 1.400 pagine
(CMY)

Toner a resa standard⁸

TN248
1.000 pagine (BK)
1.000 pagine, CMY

Toner ad alta resa⁸

TN248XL
3.000 pagine (BK)
2.300 pagine, CMY

Toner ad altissima resa⁸

TN249
4.500 pagine (BK)
4.000 pagine, CMY

Unità tamburo

DR248CL
Circa 30.000 pagine
a 3 pagine per lavoro

Unità cinghia

BU229CL
Circa 60.000 pagine
a 3 pagine per lavoro

Vaschetta di recupero toner*

WT229CL
Circa 50.000 pagine
a 5 pagine per lavoro

Accessori opzionali

Supporto del lettore di schede

CH-1000
Supporto per lettore di
schede NFC esterno
opzionale

Vassoio carta

Vassoio da 250 fogli
LT310CL

Soluzioni e aggiornamenti¹⁹

Compatibile con

Order supplies, Remote panel,
Request help, ThinPrint Client,
SecurePrint+ Barcode Print+

Compatibilità con terze parti

Interfaccia soluzioni Brother (BSI)

Crea potenti soluzioni cloud e on premise integrando direttamente le avanzate funzionalità di stampa, scansione e sicurezza dei dispositivi Brother.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web:

www.brother.eu/developers

Soluzioni di terze parti

compatibili tramite l'interfaccia BSI (Brother Solutions Interface), tra cui Kofax controlSUITE, YSoft e altri ancora

Dimensioni e pesi

Con cartone (LxPxA)

488 x 535 x 370 mm - 19,80kg

Senza cartone (LxPxA)

399 x 446 x 274 mm - 16,80kg

Ciclo di lavoro

Mensile consigliato

Fino a 4.000 pagine

Requisiti operativi

Requisiti di alimentazione

220-240 V CA

50/60 Hz

Ambiente operativo

Umidità 20 - 80 %

10°C - 32,5°C.

50°F - 90,5°F

Ambiente di conservazione

Umidità 35 - 85 %

0°C - 40°C.

32 °F - 104 °F

Ambiente

Consumo energetico

approssimativo^{13,23}

Stampa: 560W

Stampa in modalità silenziosa:

310 W pronto: 70W

Riposo 10W

Riposo Deep Sleep

0,45 W spento: 0,04W

Valore TEC

0.47

kWh/settimana

Potenza audio¹²

Stampa: Mono

6.50B(A) colore

6.58B(A)

Pronto: Non udibile

Modalità Silenziosa Mono

5.86B(A) colore 5.87B(A)

Riposo Deep Sleep Non

udibile

Pressione sonora¹²

Stampa da PC

(monocromatica/a colori):

Circa 48 dB(A)

Pronto: Modalità

silenziosa non

udibile: 43 dB(A)

Risparmio toner

In questo modo si riduce il consumo di toner per ottenere più pagine dai materiali di consumo

Blue Angel

Sì

Marchio GS

Sì

Nordic Swan

Sì

** Capacità cartuccia dichiarata in conformità a ISO/IEC 19798

- 11 Capacità calcolata con carta da 80 g/m²
- 12 Pressione sonora e livello di potenza sonora in conformità alla norma ISO 7779
- 13 Il consumo energetico spento viene misurato in conformità alla norma IEC 62301 Edizione 2,0
- 15 solo Windows e macOS
- 16 solo Windows
- 17 Download opzionale
- 18 Richiede una connessione a Internet
- 19 richiede un'attivazione aggiuntiva
- 23 il consumo energetico viene misurato utilizzando la configurazione di rete con il metodo di prova ENERGY STAR Ver 3,1



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

brother
at your side